



## Mehrbereichsverstärker MBV 5

Zur Verstärkung und Zusammenführung von UKW-, DAB+ und DVB-T/T2-Signalen mit stufenloser Pegel-Anpassung

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588231290	0002/3129	722 g	656 g	20.00 x 15.00 x 6.00 cm	13.50 x 18.00 x 5.00 cm	20.00 x 15.00 x 6.00 cm

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: 12V Fernspeisung am UHF-Anschluss

Top-Ausstattung: Ausgangspegel bis 115 dBµV

Top-Ausstattung: -30 dB Messausgang

Top-Ausstattung: Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF

Top-Ausstattung: Verstärkung einstellbar

Top-Ausstattung: Eingebautes Netzteil

### EMPFANGSBEREICH

UHF E21-E69: 470 ... 862 MHz

VHF I E2-E4: 47 ... 108 MHz

UKW: 87.5 ... 108 MHz

VHF III E5-E12: 174 ... 230 MHz

### STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V ~

Nennleistung: 7 W

### TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

Anschluss-Typ: F-Buchse

Pegeldämpfung: 20 dB je Eingang

Ausgangspegel: 115 dBµV

Eingänge: 3

### UMGEBUNG

Umgebungstemperatur: -20 ... 50 °C

IP-Klasse: 20

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### VERSTÄRKUNG

VHF I: 30 dB

VHF III: 30 dB

UHF: 34 dB

UKW: 30 dB

### LIEFERUMFANG

Mehrbereichsverstärker MBV 5

### KEYFEATURES

DAB+

DVB-T2 ready